

## Wskaźnik zadziałania OR-WZ A031N



### PEŁNY OPIS

Wskaźnik zadziałania służy do sygnalizacji świetlnej zadziałania czujki, grupy czujek lub innego elementu dozorowego. Stosuje się go głównie w miejscach gdzie czujka nie jest widoczna, np. gdy czujka znajduje się w przestrzeni międzysufitowej. Wskaźnik zadziałania posiada również wyjście tranzystorowe umożliwiające sterowanie zewnętrznym urządzeniem.

Wskaźnik zadziałania zaświeca LED i uaktywnia wyjście tranzystorowe, gdy czujka wykryje alarm pożarowy lub otrzyma rozkaz od centrali oysterowaniu wyjścia wskaźnika zadziałania.

### SPECYFIKACJA

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Temperatura pracy                    | -20°C + 70°C     |
| Maksymalne napięcie zasilania        | 28V              |
| Minimalne napięcie zasilania         | 8V               |
| Pobór prądu                          | 4,5mA (przy 24V) |
| Wyjście tranzystorowe:               |                  |
| - oporność wyjścia w stanie aktywnym | <100Ω            |
| - maksymalne napięcie wyjścia        | 30V              |
| Wymiary (w*d*s):                     | 21*73*59mm       |