

KIT 596 (GPRS)



PEŁNY OPIS

XR800 to nowa bezprzewodowa centrala alarmowa firmy AMC. Centrala może obsłużyć do 64 czujników bezprzewodowych skonfigurowanych o różnych funkcjach (alarm, włamanie, wykrycie dymu, sejsmiczna). Jest w stanie powiadomić o zdarzeniach takich jak ALARM, WŁAMANIE, SABOTAŻ SYSTEMU i AWARIE wykorzystując różne media transmisji sygnału jak:

- LINIA TEL. PSTN będąca na wyposażeniu centrali (połączenie głosowe, Contact ID, SIA fsk itp.)
- Moduł GPRS / 3G (połączenie głosowe, SMS, Contact ID, protokół IP DC09 dla Contact ID i SIA IP)
- Moduł IP (protokół IP DC09 dla Contact ID i SIA IP)

Centrala może być sterowana z aplikacji na smartfony AMC MANAGER (iOS / Android), za pomocą modułu IP i / lub modułu GPRS/3G. Programowanie może być wykonane za pomocą klawiatury lub oprogramowania komputerowego. Programowanie za pomocą PC może odbywać się zdalnie za pomocą modułu IP lub modułu GPRS / 3G.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA	XR800
Strefy przewodowe	10 (2 na płycie + 8 ekspander)
Strefy bezprzewodowe	64 (32 na płycie + 32 ekspander)
Piloty	40 (20 na płycie + 20 ekspander)
Syreny bezprzewodowe	8 (4 na płycie + 4 ekspander)
Wyjścia	2 na płycie + 12 (na 4 ekspanderach)
Kody / Tag	64 użytkowników
Partycje	4
Grupy	4
Klawiatury przewodowe	2 + 4 bezprzewodowe
Czytniki Tag	4
Zdarzenia	1000
Nr telefoniczne	8 SMS + 8 do powiadomień CMS
Powiadomienia	GSM/GPRS/3G/PSTN
Sabotaż	Włącznik po otwarciu/zerwaniu obudowy
PC programowanie	Tak - konwerter USB
Zdalne zarządzanie	Smartfony (Apple - Android)
Timery	4