

# VIDICON®

## AIR2 KF100



### PEŁNY OPIS

Czterokanałowy pilot systemu INIM. Komunikacja dwukierunkowa. Potwierdzenie wykonania funkcji diodą LED oraz akustycznie buzzer-em. Funkcja blokady klawiszy (zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem).

### SPECYFIKACJA

Pilot bezprzewodowy 4-funkcyjny

Częstotliwość: 868MHz

Rodzaj komunikacji: Dwu-kierunkowa

Modulacja: GFSK

Kanał: 3

Łączność z Air2-BS100: Dwu-kierunkowa

---

Przyciski: 4

---

Funkcje przycisków: Programowalne jako skróty (uzbroić, rozbroić, bypass, aktywacja wyjścia, inne...)

---

Powiadomienie LED: 6, dla sygnału komend dokonanych

---

Buzzer: Wielotonowy

---

Blokada przycisków: Tak

---

Bateria: CR2032

---

Żywotność baterii: 5 lat

---

Wymiary: 61x41x12mm

---

Waga: 15g

---