

# VIDICON®

## SRL800



### PEŁNY OPIS

SRL800 to sygnalizator o dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji sygnału radiowego, który może być zasilany z baterii litowej lub z zewnętrznego zasilacza od 4VDC do 20VDC. Emituje sygnały wizualne oraz akustyczne dla alarmu oraz powiadamia o uzbrojeniu/rozbrojeniu i ma pamięć alarmu.

Charakterystyka:

- Bezprzewodowa transmisja cyfrowa FSK
- Transmisja o zmiennym kodzie AES 124 bitów
- Styk antysabotażowy otwarcie/zerwanie
- Bezprzewodowy nadzór

### SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania z baterii	3,6V
Zewnętrzne napięcie zasilania	4 - 20VDC
Pobór prądu (czuwanie)	z baterii 4mA - zasilanie zewn. 12VDC 1mA
Pobór prądu - alarm (max.)	z baterii 190mA - zasilanie zewn. 12VDC 220mA
Typ baterii	ER34615 D3,6V
Zabezpieczenie przed otwarciem	TAK

Siła dźwięku	Ton 100dB - 1m
Częstotliwość radiowa	868.3 MHz
Wymiary	szer: 210mm x wys. 295mm x gł. 70mm
Warunki pracy	od -25°C do +55°C
Waga	700 gramów
Klasa odporności IP	IP 44