

IF800/T



PEŁNY OPIS

IF800/T to dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik PIR o zasięgu do 5m. Posiada dodatkowy terminal do podłączenia zewnętrznego czujnika, np. kontaktron.

Funkcje:

- Cyfrowa transmisja radiowa FSD
- Zasilanie ze standardowej baterii litowej (typ 1/2AA 3,6V)
- Kodowanie 128 bit AES
- Automatyczny test działania co 20 minut
- Podwójny element PIR
- Wejście na zewnętrzny kontaktron

SPECYFIKACJA

Zasilanie	bateria litowa 1/2AA 3,6V
Pobór prądu (czuwanie)	6.7µA - 17mA
Sabotaż	TAK
Zasięg PIR	5m
Częstotliwość radiowa	868.3 MHz

Wymiary

szer: 37mm x wys. 130mm x gł. 37mm

Warunki pracy

od +5°C do +40°C