

R101EM



PEŁNY OPIS

Czytnik zbliżeniowy R101EM jest czytnikiem kart RFID Unique 125kHz, pozwalającym na identyfikację użytkownika. Przeznaczony jest jako urządzenie dodatkowe dla zamków kodowych i innych systemów kontroli dostępu umożliwiając odczyt kart RFID w innej lokalizacji niż urządzenie główne. Odporna na warunki atmosferyczne, szczelna i wodoodporna obudowa jest dobrym rozwiązaniem do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wbudowane diody LED sygnalizują udzielenie lub brak dostępu.

Komunikacja: Wiegand

Częstotliwość: 125 kHz

Zasięg odczytu: 2 - 5cm

Czas odczytu \leq 100ms

Porty wejściowe: Diody LED / Sygnał akustyczny

Materiał: Plastik

Typ wyjścia: 26/34 bity

Napięcie zasilania: 9-16 V DC

Pobór prądu max. 30 mA

Dioda LED dwukolorowa (czerwony/zielony)

Temperatura pracy od -45°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność 10% do 90% RH

Stopień ochrony IP68

Wymiary: 82 x 42 x 15 mm